



Obrázek 1

Ovladač set-top boxu **MAG25x** obsahuje sekci speciálních programovatelných tlačítek (obr. 1), které po naprogramování můžete použít například k ovládání vaší televize a tím zredukovat počet ovladačů ve vašem obývacím pokoji.

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že vlastníte ovladač, který má místo horního modrého tlačítka Zapnout/Vypnout **tlačítko s hvězdičkou**, jedná se o ovladač, který **nepodporuje programování tlačítek**.

Pro naprogramování tlačítka postupujte následovně:

- 1** Stiskněte současně tlačítko Zapnout/Vypnout a A/V (obr. 1) a držte jej stisknuté po dobu 2 vteřin. Poté, co přestane tlačítko Zapnout/Vypnout blikat a zůstane svítit je ovladač připraven k programování.
- 2** Stiskněte tlačítko, kterému chcete přiřadit určitou funkci. Zelený indikátor začne blikat.
- 3** Nyní přiložte oba ovladače vysílačkama naproti sobě na vzdálenost 10 mm a na druhém ovladači stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete přenést na ovladač **MAG25x**. Tlačítko držte stisknuté po dobu 2 vteřin.
- 4** Po dvou krátkých zablikáních přestane zelené tlačítko blikat. Nyní můžete naprogramovat další tlačítko.
- 5** Opakujte výše uvedené kroky pro naprogramování všech požadovaných tlačítek.
- 6** Nakonec stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout a A/V, čímž potvrdíte a uložíte všechny provedené operace.

